

Vertikālais GYSFLASH 123.12 CNT FV ir 120 A lieljaudas lādētājs ar invertora tehnoloģiju, kas īpaši paredzēts uzstādīšanai pie sienas vai uz auto pacelāja. Tas ļauj uzturēt 12 V svina vai litija (litija jonu "standarta" litija-ferofosfāta) pilnīgi stabilizētu spriegumu diagnostikas fāzēs. Tas nodrošinās vislabāko uzlādes ciklu, kas ieteicams vismodernāko tirgū pieejamo transportlīdzekļu apkopei. Tā USB savienojamība nodrošina 100% pielāgojamību.

## 4 DARBĪBAS REŽĪMI

- **Uzlāde:** 12 V svina vai litija akumulatoriem ar jaudu no 5 līdz 1500 Ah.
- **Diagnostika:** atbalsta līdz 120 A akumulatorus diagnostikas fāzē tehniskās apkopes darbnīcās.
- **Demonstrāciju zāle:** nodrošina jaudas kompensāciju, izmantojot demonstrācijas transportlīdzekļa elektriskos piederumus. Tas arī nodrošina optimālu akumulatora uzlādi.
- **Testeris:** ļauj pārbaudīt akumulatora spriegumu, novērtē iedarbināšanas sistēmu (startera akumulatoru) un transportlīdzekļa ģeneratora stāvokli.

## 100% SAVIENOTS

- Pievienojiet, dzēsiet vai mainiet uzlādes režīmus un profilus, izmantojot USB.
- Konfigurācijas faili, kas pielāgoti jūsu lietojumprogrammai.
- Ieguviet uzlādes vēsturi un datus USB atmiņā un izmantojiet tos tabulā.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri, svītkodu lasītāju u. c.), izmantojot tam paredzētu moduļu ligzdu (SMC: Smart Module Connector).

## AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Pagarina svina (gēla, AGM, šķidro, kalcija u. c.) un litija (litija jonu "standarta" litija-dzelzs-fosfāta) akumulatoru kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Specifiskā uzlādes likne **8 pakāpēs** (svina) vai **9 pakāpēs** (litija) bez uzraudzības.
- Atjauno dziļi izlādētas baterijas > 2 V (automātiska SOS atjaunošana).

## TEHNOLOĢIJAS UN UZLABOTAS FUNKCIJAS

- **FV Flexible Voltage**, lādētājs darbojas ar barošanas spriegumu no 85 līdz 265 V.
- **"Auto-Detect"** funkcija automātiski uzsāk uzlādi, kad akumulators ir pievienots lādētājam.
- **"Auto-Restart"** funkcija strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ar iestatījumu atmiņu.
- **Kabeļu kontrole un kalibrēšana.**
- **Blokēšana**, novērš nepareizas pārvietošanas risku, ideāli piemērots garāžām un izstāžu zālēm.
- Pieejami līdz pat **12 uzlādes profili**, tostarp Easy profils vienkāršotai uzlādei, kas piemērots visiem svina akumulatoriem.

## SAFETY

- **Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība:** aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirksteļošanas novēršanas sistēma.
- **Maināmas drošinātājierices**, kas aizsargā pret nepareizu lietošanu.
- **Temperatūras sensors**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.

## IETEICAMS INTUITĪVISMIS

- Kompakts un izturīgs dizains ar kabeļa rulli priekšpusē.
- Polsterējumi triecienu un vibrāciju absorbcijai.
- Pēc izvēles sienas stiprinājums ar bīdāmo sistēmu vai magnētisko (MagnetFix 50).



### Komplektā:



Skavas  
5 m - 25 mm<sup>2</sup>



Sienas  
stiprinājums.  
x2 x2



Intuitīva saskarne  
pieejama 22 valodās.

## PIEDĀVĀJUMI



MagnetFix 50  
029637



REMA kabelis  
025714



NATO kabelis  
025707

50/60 Hz		V	I <sub>charge</sub>	Charge	Z <sub>Z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> I <sub>0</sub> U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A						120 A							