


**NOMAD POWER PRO 12 XL je napájecí zdroj na bázi lithia, který kombinuje 3 funkce:**

- Posilovač pro vozidla s napětím 12 V (motocykl, osobní automobil, SUV, dodávka, traktor, loď).
- Autonomní zdroj pro všechny druhy elektrických spotřebičů.
- Nouzová lampa.

## POSILOVAČ LITHIOVÉ BATERIE

Jeho **lithiová** baterie (LiFePO<sub>4</sub>) mu dává výjimečný poměr výkonu k velikosti (startovací proud : 1000 A).

Během několika sekund nastartuje vozidla vybavená vybitou 12 V baterií (kapalinovou, gelovou, AGM, Start&Stop) (  s tímto posilovačem nespouštějte lithiové baterie LiFePO<sub>4</sub>, napětí baterií není kompatibilní).

START									
12 V PETROL & DIESEL									

## BEZPEČNOSTNÍ START

Ve výrobku jsou integrovány všechny bezpečnostní prvky, které chrání baterii i elektronické vybavení vozidla:

- technologie proti jiskření,
- ochrana proti zkratu,
- ochrana proti přepólování.
- ochrana proti nadměrnému startovacímu proudu,
- ochrana proti zvýšení teploty posilovače.

## MOBILNÍ ZDROJ ENERGIE

Její velmi výkonná kapacita (8 Ah) přináší pohodlí a klid při každodenní potřebě zůstat ve spojení (telefon, tablet, počítač).

Je vybavena:

- **2 porty USB 5 V - 2,1 A** pro nabíjení smartphonu, tabletu, GPS atd.
- **1 výstupní port 12 V - 3,5 A**, ideální pro napájení elektrického spotřebiče 12 V (chladicí box, televizor, ventilátor atd.).

## ASISTENČNÍ SVÍTELNA S VYSOKÝM JASEM

Pomocné světlo (28 LED diod) se 3 režimy svícení: normální, stroboskop, SOS.

## LCD DISPLEJ

NOMAD POWER PRO 12 XL je vybaven LCD displejem, který poskytuje informace o:

- % nabití interní baterie.
- různých použitých vstupních a výstupních portech.



Barevný displej LCD



## Dodává se s příslušenstvím:



Nabíječka 230 Vac / 18 Vdc







Řemínek



Nabíječka do  
zapalovače cigaret



Kabel 3 v 1

Lithium		I					J3s	VYBAVENÍ			VSTUP / VÝSTUP				POWER BANK	LED	ROZMĚRY	
Kapacita na článěk	Plné nabití	Start	Rozběh CC	Špička Baterie		SMART KABEL		KABELY		INPUT	OUTPUT							cm
										IN	OUT	12V	15V					
4 Wh Startování	10 h	1000 A	1800 A	3000 A	22000 J	-	✓	✓	✓	18V-2A	2	5V-2,1A	3,5A	-	✓	3 režimy: Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6