


Το **NOMAD POWER PRO 12 XL** είναι ένα τροφοδοτικό λιθίου που συνδυάζει 3 λειτουργίες:

- Ενισχυτής για οχήματα 12 V (μοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο, SUV, φορτηγό, τρακτέρ, σκάφος).
- Αυτόνομη παροχή ρεύματος για όλα τα είδη ηλεκτρικών συσκευών.
- Λάμπα έκτακτης ανάγκης.

### ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ

Η μπαταρία **λιθίου** (LiFePO<sub>4</sub>) του δίνει εξαιρετική αναλογία ισχύος προς μέγεθος (ρεύμα εκκίνησης : 1000 A).

Εκκινεί οχήματα εξοπλισμένα με αποφορτισμένη μπαταρία 12 V (υγρή, gel, AGM, Start&Stop) σε λίγα δευτερόλεπτα (  μην εκκινείτε μπαταρίες λιθίου LiFePO<sub>4</sub> με αυτόν τον ενισχυτή, οι τάσεις των μπαταριών δεν είναι συμβατές).

START	12 V ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & DIESEL											

### ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι ενσωματωμένα στο προϊόν για την προστασία τόσο της μπαταρίας όσο και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του οχήματος:

- Τεχνολογία Anti-spark,
- Προστασία από βραχυκύκλωμα,
- Προστασία από ανάστροφη πολικότητα.
- Προστασία από υπερβολικά ρεύματα εκκίνησης,
- Προστασία από την αύξηση της θερμοκρασίας του ενισχυτή.

### ΚΙΝΗΤΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η πολύ ισχυρή αποθηκευτική του ικανότητα (8 Ah) φέρνει άνεση και ηρεμία στην καθημερινή ανάγκη να μένετε συνδεδεμένοι (τηλέφωνο, tablet, υπολογιστής).

Εξοπλισμένο με:

- **2 θύρες USB 5 V - 2,1 A** για φόρτιση smartphone, tablet, GPS κ.λπ.
- **1 θύρα εξόδου 12 V - 3,5 A**, ιδανική για την τροφοδοσία μιας ηλεκτρικής συσκευής 12 V (ψυγείο, τηλεόραση, ανεμιστήρας κ.λπ.)

### ΛΥΧΝΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

Βοηθητικό φως (28 leds) με 3 λειτουργίες φωτισμού: κανονικό, στροβοσκόπιο, SOS.

### ΟΘΟΝΗ LCD

Το NOMAD POWER PRO 12 XL είναι εξοπλισμένο με οθόνη LCD που παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

- το % φόρτισης της εσωτερικής μπαταρίας.
- τις διάφορες θύρες εισόδου και εξόδου που χρησιμοποιούνται.



Έγχρωμη οθόνη LCD



### Παρέχεται με αξεσουάρ:



Φορτιστής 230 Vac / 18 Vdc















Λουράκι



Φορτιστής αναπτήρα τσιγάρων



Καλώδιο 3 σε 1

Lithium		I					ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΞΟΔΟΣ			ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΧΥΟΣ	LED	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					
Χωρητικότητα ανά κυψέλη	Πλήρης φόρτιση	Εκκίνηση	Cranking CC	Peak μπαταρία	J3s	SMART CABLE			ΚΑΛΩΔΙΑ 			INPUT	OUTPUT							
									USB-C	MICRO USB Τύπος B	Lightning	V	A	V	A			cm	kg	
4 Wh Εκκίνηση	10 h	1000 A	1800 A	3000 A	22000 J	-	✓	✓	✓	✓	✓	18V - 2A	2	5V - 2.1A	3.5A	-	✓	3 λειτουργίες: Light SOS SPOT	27.8 x 11 x 27.4	5.6