

NOMAD POWER PRO 12 XL - це блок живлення на літєвій основі, який поєднує в собі 3 функції:

- Бустер для транспортних засобів 12 В (мотоцикл, автомобіль, позашляховик, фургон, трактор, човен).
- Автономне живлення для всіх видів електроприладів.
- Аварійна лампа.

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІТІЄВИХ БАТАРЕЙ

Його літєвий акумулятор (LiFePO₄) дає йому виняткове співвідношення потужності до розміру (пусковий струм: 1000 А). Запускає автомобілі з розрядженим акумулятором 12 В (рідинним, гелевим, AGM, Start&Stop) за кілька секунд (⚠ не заряджайте літєві батареї LiFePO₄ з цим підсилювачем, напруги батарей несумісні).



БЕЗПЕЧНИЙ СТАРТ

Всі функції безпеки інтегровані в продукт для захисту як акумуляторної батареї, так і електронного обладнання автомобіля:

- Антиіскрова технологія,
- Захист від короткого замикання,
- Захист від неправильної полярності.
- Захист від надмірних пускових струмів,
- Захист від підвищення температури підсилювача.

МОБІЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ

Його дуже потужна ємність (8 Ач) приносить комфорт і спокій у щоденну потребу залишатися на зв'язку (телефон, планшет, комп'ютер).

Оснащений:

- 2 порти USB 5 В - 2,1 А для зарядки смартфона, планшета, GPS і т.д.
- 1 вихідний порт 12 В - 3,5 А, ідеально підходить для живлення електроприладів 12 В (кулер, телевізор, вентилятор тощо)

ДОПОМІЖНА ЛАМПА ВИСОКОЇ ЯСКРАВОСТІ

Допоміжне світло (28 світлодіодів) з 3 режимами освітлення: звичайний, стробоскоп, SOS.

РК-ДИСПЛЕЙ

NOMAD POWER PRO 12 XL оснащений РК-дисплеєм, який надає інформацію про:

- % заряду внутрішнього акумулятора.
- різні вхідні та вихідні порти, що використовуються.



Кольоровий РК-дисплей



Поставляється з аксесуарами:



Зарядний пристрій 230 В змінного струму / 18 В постійного струму










Ремінь



Зарядний пристрій для прикурювача



Кабель 3 в 1

Літій					ОБЛАДНАННЯ						ВХІД / ВИХІД			POWER BANK	LED	РОЗМІРИ				
І		I			J3s	SMART CABLE				КАБЕЛІ			INPUT	OUTPUT						
Ємність на елемент	Повний заряд	Старт	Прокрутка СС	Пік Акумулятор						USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		IN	12 В					15 В
4 Вт-год Початок	10 год	1000 А	1800 А	3000 А	22000 Дж	-	✓	✓	✓	✓	✓	18В-2А	2	5В-2.1А	3.5А	-	✓	3 режими: Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6